

## Professioneller Laserdrucker schwarz weiß mit drei Papierkassetten

Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, hoher Druckgeschwindigkeit und hochwertigen Druckergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den drei Papierkassetten macht dies den HL-L5210DNTT zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

### HL-L5210DNTT



DRUCKER

LAN



### Highlights:

- Bis zu 48 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Blatt/Min.
- 1x16 Zeichen LC-Display
- Gigabit-LAN
- 256 MB Arbeitsspeicher
- 3x 250 Blatt<sup>1</sup> Papierkassetten
- 3.000 Seiten<sup>2</sup> Toner im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 11.000 Seiten<sup>2</sup> erhältlich
- Kompatibel mit Brother Upgrades

### Abmessungen und Gewicht

**Mit Karton (B x H x T)**  
485 x 902 x 450 mm – 21,6 kg

**Ohne Karton (B x H x T)**  
373 x 461 x 388 mm – 16,6 kg

### Verbrauchsmaterial

**Toner im LU<sup>2</sup>**  
1 x 3.000 Seiten

**Standard-Toner<sup>2</sup>**  
TN-3600 – 3.000 Seiten

**Jumbo-Toner<sup>2</sup>**  
TN-3600XL – 6.000 Seiten

**Super-Jumbo-Toner<sup>2</sup>**  
TN-3600XXL – 11.000 Seiten

**Trommel**  
DR-3600 – 75.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob)

### Druckvolumen

**Empfohlen monatlich<sup>3</sup>**  
Bis zu 5.000 Seiten



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>Allgemein</b><br><br><b>Technologie</b><br>Elektrofotografischer Laserdrucker<br><br><b>Speicher</b><br>256 MB<br><br><b>Bedienfeld</b><br>1x16 Zeichen LC-Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Lokale Schnittstelle</b><br>USB 2.0 Hi-Speed<br><br><b>LAN Schnittstelle</b><br>Gigabit-LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Lieferumfang</b><br>Gerät, 2x LT-5505, Tonerkassette, Trommel, Netzkabel, Installationsanleitung, Garantiekarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drucker                   | <b>Druckgeschwindigkeit (A4)</b><br>Simplex: 48 Seiten/Min.<br>Duplex: 24 Seiten/Min.<br><br><b>Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)<sup>4</sup></b><br>Weniger als 6,7 Sekunden<br><br><b>Leisemodus</b><br>Modus zur Reduzierung der Druckgeräusche durch Reduktion der Druckgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Druckersprachen</b><br>PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0<br><br><b>Auflösung</b><br>Bis zu 1.200 x 1.200 dpi<br><br><b>Interne Schriften (PCL)</b><br>73 skalierbare Schriften<br>12 Bitmap Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Interne Barcodes (PCL)</b><br>16 barcodes<br>*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Interne Schriften (Postscript)</b><br>66 skalierbare Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Druckertreiber-funktionen | <b>N-auf-1 Druck<sup>5</sup></b><br>Bis zu 25 A4-Seiten auf eine A4-Seite reduzieren<br><br><b>Poster-Druck<sup>6</sup></b><br>1 A4-Seite auf 4,9,16 oder 25 A4-Seiten vergrößern<br><br><b>Tonersparmodus</b><br>Reduziert Tonerverbrauch ohne die Druckgeschwindigkeit zu beeinflussen<br><br><b>Wasserzeichen-Druck<sup>6</sup></b><br>Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen<br><br><b>Kopf- und Fußzeile<sup>6</sup></b><br>Fügen Sie Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation hinzu<br>Dokumente (Datum und Uhrzeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername)<br><br><b>Broschürendruck</b><br>Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format, indem Sie den automatischen oder manuellen Duplexdruck verwenden | <b>Druckprofile<sup>5</sup></b><br>Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung<br><br><b>Umkehrdruck<sup>6</sup></b><br>Drehen Sie den Inhalt eines gedruckten Dokuments um 180°<br><br><b>Carbon Copy<sup>6</sup></b><br>Druckt zusätzliche Kopien des gleichen Dokuments auf Papier aus zusätzlichen Papierfächern<br><br><b>Druckauftrag abgeschlossen Benachrichtigung</b><br>Druckbenachrichtigung, die beim Drucken an Ihren PC gesendet wird<br><br><b>Umkehrdruck<sup>6</sup></b><br>Dreht den Inhalt eines gedruckten Dokumentes um 180 Grad. | <b>Match Media</b><br>Weist einer bestimmten Papierkassette eine ID zu, um die Auswahl der verschiedenen Medientypen aus einer Papierkassette zu erleichtern<br><br><b>Papierkassetten auslassen</b><br>Konfiguriert die Auswahl des Papierfachs, um bestimmte Fächer/Medien für den regulären Druck zu vermeiden<br><br><b>Trennen von Druckjobs</b><br>Legen Sie ein andersfarbiges Blatt Papier zwischen verschiedene Druckaufträge, um diese zur einfachen Identifizierung zu trennen<br><br><b>Sicherer Druck/Secure Print<sup>6</sup></b><br>Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken<br><br><b>ID Printing</b><br>Hinzufügen von Identifikationsmerkmalen zu Ihren gedruckten Dokumenten (Datum und Uhrzeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername) |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckertreiber</b>                                                                                                                   | <b>Windows</b><br>Windows 11<br>(32 und 64bit Version)<br>und mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Linux</b><br>CUPS, LPD/LPRng<br>(i686 und x86_64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PCL Treiber</b><br>Generischer PCL XL Treiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                         | <b>macOS</b><br>Apple AirPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ChromeOS</b><br>Unterstützt natives Drucken<br>aus ChromeOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PostScript Universal Print Treiber</b><br>Treiber für Windows, mit dem<br>Sie auf jedem Netzwerk- oder<br>lokal angeschlossenen<br>Brother-Drucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf <a href="https://support.brother.com">support.brother.com</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Papiermanagement<br/>und Vorlagen-<br/>management</b>                                                                                | <b>Papierzufuhr<sup>2</sup></b><br><b>Standard-Papierkassette 1</b><br>250 Blatt<br><b>Papierkassette 2</b><br>250 Blatt<br><b>Papierkassette 3</b><br>250 Blatt<br><br><b>Multifunktionszufuhr</b><br>100 Blatt<br><br><b>Papierablage</b><br>150 Blatt<br><br><b>Umschlagdruck</b><br>Ja, über Multifunktionszufuhr<br><br><b>Automatischer<br/>Duplexdruck</b><br>DIN A4 | <b>Medienformate</b><br><b>Standard-Papierkassette</b><br>DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN<br>A5, DIN A5(quer), DIN A6,<br>Executive, Legal, Mexico<br>Legal, India Legal, A4 kurz<br>(270mm), Folio, 16K<br><br><b>Optionale Papierkassetten</b><br>DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN<br>A5, Executive, Legal, Mexico<br>Legal, India Legal, DIN A4<br>kurz (270mm), Folio, 16K<br><br><b>Multifunktionszufuhr</b><br>Breite: 69,8 mm bis 215,9 mm,<br>Länge: 127 mm bis 355,6 mm,<br>Umschlag: COM-10, DL, C5,<br>Monarch | <b>Medienarten- und Gewichte</b><br><b>Standard-Papierkassette</b><br>Normalpapier, Briefpapier, farbiges<br>Papier, dünnes Papier, Recycling-<br>papier, dickes Papier; <b>60-163 g/m²</b><br><br><b>Optionale Papierkassetten</b><br>Normalpapier, Briefpapier, farbiges<br>Papier, dünnes Papier, Recycling-<br>papier, dickes Papier; <b>60-120 g/m²</b><br><br><b>Multifunktionszufuhr</b><br>Normalpapier, Briefpapier, farbiges<br>Papier, dünnes Papier, dickes Papier,<br>dickeres Papier Recyclingpapier,<br>Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge<br>(dick und dünn); <b>60-230g/m²</b><br><br><b>Automatischer Duplexdruck</b><br>Normalpapier, Briefpapier, farbiges<br>Papier, dünnes Papier, Recycling-<br>papier; <b>64-105g/m²</b> |
|                                                                                                                                         | <b>Brother Mobile Connect<sup>8</sup><br/>(Android)</b><br>Drucken und Überprüfen des<br>Gerätestatus von einem Android-<br>Gerät aus<br><br><b>Apple AirPrint</b><br>Drucken aus jeder AirPrint-<br>fähigen Anwendung                                                                                                                                                      | <b>Brother Mobile Connect<sup>8</sup><br/>(iPad/iPhone)</b><br>Drucken und Überprüfen des<br>Gerätestatus von einem<br>iPad/iPhone aus<br><br><b>Mopria™</b><br>Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von<br>Mopria™-unterstützten Android-Geräten.                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Brother Print Service<br/>Plugin<sup>8</sup></b><br>Drucken Sie von einem<br>Android-Gerät ohne eine<br>spezielle App                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Netzwerk</b>                                                                                                                         | <b>LAN</b><br>Gigabit Ethernet (10Base-<br>T/100Base-TX/1000Base-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Lokal Schnittstelle</b><br>Hi-Speed USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netzwerk-<br/>management</b>                                                                                                         | <b>Unattended Installer<sup>6</sup></b><br>Zentrale Verteilung und<br>Anpassung der Treiber und<br>Software<br><br><b>MSI Installer<sup>6</sup></b><br>Modularer Installer, der über<br>Active Directory verteilt<br>werden kann<br><br><b>BRAdmin<sup>6,8</sup></b><br>LAN/WAN Management<br>Software von Brother                                                          | <b>Embedded Web Server</b><br>Webbasierte Druckverwalt-<br>ungssoftware auf dem Gerät<br><br><b>Driver Deployment<br/>Wizard<sup>6,8</sup></b><br>Ein schneller und einfacher<br>Weg, um Brother<br>Druckertreiber auf einem<br>vernetzten Windows-PC zu<br>installieren (Driver<br>Deployment Wizard)                                                                                                                                                                                                             | <b>Mass Deployment Tool<sup>6,8</sup></b><br>Einfaches Erstellen von<br>Druckertreibern für<br>problemlose Bereitstellung<br>über Ihr Netzwerk<br><br><b>Status Monitor<sup>6</sup></b><br>Überwachen Sie den Status<br>Ihrer Maschine von Ihrem<br>Computer aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Sicherheits-Funktionen

### LAN Sicherheit

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

### IP Filter

IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

### Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwort-geschützte Freigabe von Druckaufträgen ohne Treiber

### Einstellsperre

Sperrt das Funktionstastenfeld (direkt am Gerät)

### Sicherer Druck

Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabe-code, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken

### E-Mail

#### Benachrichtigungen

Das Gerät kann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn das Gerät Aufmerksamkeit benötigt, z. B. wenn der Toner leer ist oder ausgetauscht werden muss

#### E-Mail Berichte

Erhalten Sie regelmäßig Nutzungsberichte per E-Mail

### Automatic

#### Intrusion Detection

Alle Brother Print-Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

### Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen Update-Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern

### Syslog

Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

### Benutzersperre 3.0

Verwenden Sie eine 4-stellige PIN oder ein Passwort, um eine Person oder eine Gruppe von Benutzern über ein Netzwerk zu identifizieren und zu authentifizieren. Ermöglicht die Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer

### Digital signierte Firmware

Die Firmware für Brother Druck- und Scangeräte ist digital signiert und sicher

### Port-basierte Netzwerk Zugangs-kontrolle

#### (IEEE 802.1x)

Brother Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

### Beschränkung von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion Protokollkontrolle kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken

### Druckprotokoll speichern

Ermöglicht die Prüfung einer auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolldatei. Aufzeichnung von ID, Typ, Name, Benutzer, Datum, Zeit und Seitenzahl für jeden Druckauftrag

### Secure Key Management

Bietet ein default selbst-signiertes Zertifikat oder erstellt ein benutzerdefiniertes selbst-signiertes Zertifikat/ Zertifikat-signierungsanforderung (CSR)/ externes öffentliches Zertifikat/ privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

## Optionales Zubehör

### Filter-Halterung

FH-1100

Nur in Verbindung mit dem Leisemodus empfohlen

## Software

## Brother iPrint & Scan

### Desktop<sup>5,8</sup>

Drucken und Überprüfen des Gerätestatus von einem Windows- oder macOS-PC

## Dienstprogramme

Bietet Einrichtungsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother-Kundendienst

## Easy Setup

Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihres Brother-Geräts über [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Lösungen & Upgrades<sup>9</sup>

### Kompatibel mit den Upgrades

ThinPrint Client, Barcode Print+

## Betriebsvoraussetzungen

### Stromversorgung

220-240V  
AC 50/60Hz

### Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit 20 - 80%  
10°C - 32.5°C  
50°F - 90.5°F

### Lagerumgebung

Luftfeuchtigkeit 35 - 85%  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

## Ökologie

### Leistungsaufnahme<sup>10</sup>

Drucken: 670 W  
Drucken im Leisemodus:  
430 W  
Bereitschaft: 31 W  
Schlafmodus: 5,5 W  
Tiefschlafmodus: 0,5 W  
Ausgeschaltet: 0,05 W

### Schallleistungspegel<sup>11</sup>

Drucken: 7,07 B(A)  
Bereitschaft: 4,90 B(A)  
Leisemodus: 6,54 B(A)  
Tiefschlafmodus: geräuschlos

### Schalldruckpegel<sup>11</sup>

Drucken: ca.. 54,0 dB(A)  
Bereitschaft: 35,0 dB(A)  
Leisemodus: 50,0 dB(A)

### Blauer Engel

Ja

### Tonersparmodus

Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten

### TEC Wert

0,59 kWh/Woche

- 1 Papierkapazität gemessen mit 80 g/m<sup>2</sup> Papier
- 2 Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
- 3 Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt
- 4 Druck aus Bereitschaft und Standard-Papierkassette 1
- 5 Nur Windows und MacOS AirPrint
- 6 Nur Windows
- 7 Installation von optionalen Papierkassetten notwendig
- 8 Zusätzliche Software benötigt, ggfs. optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com> notwendig. Brother Mobile Connect kostenloser Download über Google Play oder App Store
- 9 Zusätzliche Aktivierung erforderlich
- 10 Alle Werte sind ungefähre Angaben. Die Leistungsaufnahme variiert je nach Einsatzumgebung und Abnutzung der Verschleißteile
- 11 Schallleistungspegel und Schalldruckpegel gemäß ISO/IEC 7779

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. 01.08.2025/mr



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side